

Galea™ Life

звуковая трансляция



775 669 Aluminium



775 666 Aluminium



775 784 Titanium



Таблица выбора лицевых панелей (стр. 548-553)

Таблица выбора рамок (стр. 556-557)

Механизмы с металлическим суппортом, монтаж на винтах или на захватах

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной комнаты
1	775 669	Механизмы оснащены металлическим суппортом Монтаж на винтах Для радиосистем на одно помещение Исп. монтажная коробка Ø 60 мм, мин. глубина 40 мм FM-тюнер стерео 2 x 1 Вт 16 Ом Авт. Сканирование, поиск и сохранение настроек до 10 станций Питание 12...15 В = Оснащен гнездом Jack 3,5 мм для подключения внешних источников (напр. MP3-плеер) Пост. с лицевой панелью, цвет Серый
1	775 674	Блок питания тюнера с встроенной колонкой Подключается к тюнеру Кат. № 775 669 Блок питания 220 В~ / 12 В = Колонка 1 Вт – 16 Ом Рекомендуется монтаж в коробку глубиной 50 мм Поставляется с лицевой панелью, цвет Серый
1	673 22	Блок питания для установки в фальш-потолки 220 В~ / 15 В = 3,5 Вт

1	775 666	Система звуковой трансляции для нескольких комнат Уст. в монтажные коробки для встроенного монтажа Ø 60 мм, мин. глубиной 40 мм Центральный блок Поставляется с блоком питания Основной вход с разъемом Ø 3,5 мм для подключения звуковых источников (Hi-Fi система, ПК....) Кнопка вкл./выкл. Подает питание на все локальные модули управления. Кат. № 775667 для трансляции музыки во всех комнатах дома. Потребление 1,5 Вт. Пост. с модульным источником питания 230 В~/15В = 60 Вт Устанавливается в элетрощиток (6 мод.)
1	775 667	Локальный модуль стерео управления с LCD экраном для 1 комнаты Выход стерео 2x1,5 Вт Доп. вход с разъемом Ø 3,5 мм (напр., для подкл. MP3 плеера). Позволяет выбирать входящий сигнал: Осн./доп. источник. Управ. громкостью, тембром, звуковым балансом. Ф-ция будильника с муз. или тональным сигналом. Функция подачи общего вызова с любого лок. модуля; ответ через встроенный микрофон. Потреб. 5 Вт
1	775 668	Локальный модуль с FM тюнером и внутр. связью Допол. локальный модуль управления Кат. № 775667. Позв. выбирать локальный звуковой источник (встр. FM тюнер; память на 20 радиост.). Ф-ции: общий вызов, внутр. связь, набл. за ребенком.

Упак.	Кат. №	Колонки
1	775 670	Скрытый монтаж Колонки для скрытого монтажа поставляются в комплекте с лицевой панелью Максимальная мощность 2 Вт, 16 Ом, 2» Рекомендуется установка в коробке для скрытого монтажа глубиной 50 мм
1	775 671	Лицевая панель, цвет White Лицевая панель, цвет Anthracite
1	673 29	Монтаж в фальш-потолок Колонка 6,5" (230 мм) 100 Вт 8 Ом, цвет – белый
1	673 27	Колонка 2" (80 мм), тип «spot» 2 Вт 16 Ом, цвет – белый
1	673 30	Скрытая колонка для звуковой трансляции Устанавливается внутри полых стен Питание 15 В - 60 Вт Максимальная мощность – 8 Вт Глубина: 98 мм В комплекте с клейкой лентой и шаблоном
1	775 784	Розетки для акустических стереосистем Мех-мы с металлич. суппортом, авт. клеммы монтаж на винтах или захватах Для подключ. колонок на 8 или 16 Ом к устр-вам системы звуковой трансляции. Для кабеля 0,75 - 4 мм
1	775 785	Двойная розетка для акустических систем Розетка для акустических систем