




Marque de commande

NJ8-18GM50-E2-3D-5M


Caractéristiques

- Série confort
- 8 mm, non noyable

Connection



Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	PNP	f fermeture
Portée nominale	s_n	8 mm
Montage	non noyable	
Polarité de sortie	DC	
Portée de travail	s_a	0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction r_{AI}	0,42	
Facteur de réduction r_{Cu}	0,4	
Facteur de réduction r_{V2A}	0,72	

Valeurs caractéristiques

Conditions de montage		
A	10 mm	
B	54 mm	
C	24 mm	
Tension d'emploi	U_B	10 ... 60 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 1000 Hz
Course différentielle	H	1 ... 15 typ. 7,5 %
Protection contre l'inversion de polarité	protégé	
Protection contre les courts-circuits	pulsé	
Chute de tension	U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 200 mA
Courant résiduel	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Consommation f vide	I_0	≤ 9 mA
Visualisation de l'état de commutation	LED jaune	

Conformité aux normes

Normes	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Température de stockage	-40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	5 m, câble PVC
Section des fils	0,5 mm ²
Matériau du boîtier	acier inox
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

Informations générales

utilisation en zone f risque d'explosion	voir mode d'emploi
catégorie	3D

Date de publication: 2008-06-18 09:42 Date d'édition: 2008-06-18 209457_FRA.xml

ATEX 3D

mode d'emploi

Appareils électriques pour les zones à risque d'explosion

catégorie de matériel 3D

propre à l'emploi dans les zones à risque d'explosion, en présence de non passante poussières inflammables non conductrices

Conformité aux directives

94/9/EG

Conformité aux normes

EN 50281-1-1

Protection par boîtier

Restrictions par les conditions suivantes

sigle CE

CE

sigle Ex

- II 3D IP67 T 94 °C X

généralités

Le matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions. Les conditions particulières énoncées ci-après limitent les données de la fiche technique ! les conditions spécifiques doivent être respectées!

installation, mise en service

Veiller au respect des lois ou des directives et normes applicables aux domaines d'utilisation respectifs.

entretien, maintenance

Aucune modification ne doit être effectuée sur les appareils électriques fonctionnant en zone explosible. La réparation des appareils n'est pas possible.

conditions particulières

courant de charge maximal I_L

Le courant de charge maximal admissible se limite aux valeurs listées ci-après. Toute valeur de courant de charge supérieure, de même que les courts-circuits sous charge ne sont pas admis.

tension de service maximale U_{Bmax}
échauffement maximal

La tension de service maximale admissible U_{Bmax} se limite aux valeurs listées ci-après; aucune tolérance n'est admise.

En fonction du courant de charge I_L et de la tension de service max. U_{Bmax} , se référer aux indications de la liste ci-après. dans les paramètres de désignation Ex de l'outillage, la température superficielle max. est indiquée pour une température ambiante max..

pour $U_{Bmax}=60$ V, $I_L=200$ mA

24 °C

pour $U_{Bmax}=60$ V, $I_L=100$ mA

20 °C

pour $U_{Bmax}=30$ V, $I_L=200$ mA

19 °C

protection contre les risques mécaniques

Le capteur ne doit subir aucune détérioration d'origine mécanique.

charge électrostatique

Éviter les charges électrostatiques des éléments de boîtier en métal. Les charges électrostatiques des éléments de boîtier en métal réputées dangereuses peuvent être évitées en intégrant ces éléments de boîtier dans le système de compensation de potentiel.

protection de la ligne de raccordement

Protéger la ligne de raccordement contre les efforts de traction et de torsion.