




Код для заказа

NBB15-30GM50-WS


Характеристики

- Базовая серия
- 15 мм, монтаж заподлицо
- 2-проводн., AC


Подключение



Условия монтажа



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений s_n	15 мм
Монтаж	монтаж почти заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений s_a	0 ... 12,15 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,33
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,28
Коэффициент восстановления $r_{1,4305}$	0,81

Параметры

Рабочее напряжение U_b	20 ... 253 В
Частота переключений f	0 ... 20 Гц
Гистерезис H	обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения	защита против неправильной полярности подключения
Падение напряжения U_d	< 5 В ($I_L > 50$ mA); < 8 В ($I_L < 50$ mA)
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц) I_L	0 ... 1600 mA
Рабочий ток I_L	5 ... 200 mA
Остаточный ток I_r	0 ... 1,7 mA
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------------------------	--------------------------------

Механические данные

Тип подключения	Кабель Поливинилхлорид (ПВХ) , 2 м
Поперечное сечение проводника	0,75 мм ²
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Примечание	1) В области температуре ниже 0 °C допустимое рабочее напряжение U_b 80...253 В Защита устройства ≤ 0,3 A (flick) в соответствии с IEC 60127-2 Sheet 1 Совет: после короткого замыкания проверить функционирование прибора.

Соответствие стандартам и директивам

Соответствие стандартам	
Стандарты	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Лицензии и сертификаты

Разрешение по нормам UL	cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC	Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Принадлежности

- BF 30
- EXG-30

Дата публикации: 2011-07-14 10:59 Дата издания: 2011-07-14 801650_rus.xml



Условия монтажа

