

селективность устройств защиты
селективность DPX/DPX (продолжение)

Автоматический выключатель, расположенный выше (SEL = HIGH)

| Автоматичес- кий выключа- тель, располо- женный ниже | DPX | DPX 250 S1 (36 кА) DPX-H 250 S1 (70 кА) DPX-L 250 S1 (70 кА) | | | | | DPX 630 S1/S2/Sg (36 кА) DPX-H 630 S1/S2/Sg (70 кА) DPX-H 630 S1/S2/Sg (70 кА) | | | | DPX/DPX-H 1600 S1 (50/70 кА) | | DPX/DPX-H 1600 S2.Sg (50/70 кА) | | DPX/DPX-H 1600 S1.S2.Sg (50/70 кА) | |
|---|-----------|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--|------|
| | | In (A) | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 630 | 800 | 1250 |
| DPX | Ist. (kA) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| DPX125 (16 кА) | 16 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 25 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 125 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX125 (25 кА) | 16 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 25 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 125 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX125 (36 кА) | 16 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 25 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 125 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX160 DPX250ER (25 кА) | 25 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 160 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 250 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX160 DPX250ER (36 кА) | 25 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 160 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 250 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX160 DPX250ER (50 кА) | 25 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 40 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 63 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 100 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 160 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 250 | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| DPX250 (36 кА) | 25 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 160 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 250 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| DPX250 S1 (36 кА) | 40 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 63 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 100 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| | 160 | | | | | | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |

Селективность устройств защиты
селективность DPX/DPX (продолжение)

Автоматический выключатель, расположенный выше (SEL = HIGH)

| Автоматический выключатель, расположенный ниже | DPX | DPX 250 S1 (36 кА) DPX-H 250 S1 (70 кА) DPX-L 250 S1 (70 кА) | | | | | DPX 630 S1/S2/Sg (36 кА) DPX-H 630 S1/S2/Sg (70 кА) DPX-H 630 S1/S2/Sg (70 кА) | | | | DPX/DPX-H 1600 S1 (50/70 кА) | | DPX/DPX-H 1600 S2.Sg (50/70 кА) | | DPX/DPX-H 1600 S1.S2.Sg (50/70 кА) | | |
|--|-----------|--|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|--|------|------|
| | | In (A) | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 | 800 | 630 | 800 | 1250 | 1600 |
| DPX | Ist. (kA) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| DPX-H/L 250 (70/100 кА) | 25 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 40 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 63 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 100 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 160 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| DPX-H/L 250 S1 (70/100 кА) | 250 | | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 40 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 63 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 100 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 160 | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| DPX630 (36 кА) | 250 | | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | |
| | 320 | | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | |
| | 400 | | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | |
| | 500 | | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | |
| | 630 | | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | |
| DPX-H/L 630 (70/100 кА) | 250 | | | | | | | | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 320 | | | | | | | | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 400 | | | | | | | | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 500 | | | | | | | | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 630 | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| DPX630 S1/S2/Sg (36 кА) | 160 | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | T | |
| | 250 | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | T | |
| | 400 | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | T | |
| | 630 | | | | | | | | | | T | T | T | T | T | T | |
| DPX-H/L 630 S1/ S2/Sg (70/100 кА) | 160 | | | | | | | | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 250 | | | | | | | | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 400 | | | | | | | | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 630 | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| DPX1250 (50 кА) | 500 | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 630 | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |
| | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| DPX-H/L 1250 (70/100 кА) | 500 | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 630 | | | | | | | | | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |
| | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |
| | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| DPX/DPX-H 1600 S1 (50/70 кА) | 630 | | | | | | | | | | 36 | | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| | 800 | | | | | | | | | | | | | | 36 | 36 | |
| DPX/DPX-H 1600 S2/Sg (50/70 кА) | 630 | | | | | | | | | | 36 | | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| DPX/DPX-H 1600 S1/S2/Sg (50/70 кА) | 1250 | | | | | | | | | | | | | | | 36 | |
| | 1600 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |