

## селективность устройств защиты

селективность DPX/DPX (продолжение)

### Автоматический выключатель, расположенный выше

Автоматический выключатель, расположенный ниже		DPX															
		DPX 125				DPX 160			DPX 250 ER				DPX/H/L 250				
		40 A	63 A	100 A	125 A	63 A	100 A	160 A	63 A	100 A	160 A	250 A	63 A	100 A	160 A	250 A	
LR <b>6000</b> DX <b>6000</b> – 6 кА DX <b>6000</b> – 10 кА DX-H <b>10000</b> – 25 кА Характеристика срабатывания C	1 – 4 А	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	6 А	6000	6000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6000	T	T	T	
	10 А	5000	5000	7500	7500	5000	T	T	5000	T	T	T	5000	T	T	T	
	13 А	4000	4000	6000	6000	5000	T	T	5000	T	T	T	4000	T	T	T	
	16 А	4000	4000	6000	6000	4000	T	T	4000	T	T	T	4000	T	T	T	
	20 А	3000	3000	5000	5000	4000	8000	T	4000	8000	T	T	4000	8000	T	T	
	25 А	3000	3000	4500	4500	3000	6000	8500	3000	6000	8500	T	3000	6000	T	T	
	32 А		2000	4000	4000	2000	5000	7000	2000	5000	7000	T	2000	5000	T	T	
	40 А		2000	3000	3000	2000	4000	6000	2000	4000	6000	T	2000	5000	T	T	
	50 А			3000	3000		4000	5500		4000	5500	7000		4000	8000	T	
	63 А			3000	3000		3000	5000		3000	5000	6000		4000	8000	T	
	80 А				2000		2500	5000		2500	5000	6000			8000	T	
	100 А							4000			4000	5000			7500	T	
	125 А							2000			2000	3000			3000	8000	
DX <b>6000</b> Характеристика срабатывания D	1 – 4 А	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	6 А	6000	6000	T	T	4000	T	T	4000	T	T	T	6000	T	T	T	
	10 А	5000	5000	7500	7500	4000	T	T	4000	T	T	T	5000	T	T	T	
	13 А	4000	4000	6000	6000	4000	T	T	4000	T	T	T	4000	T	T	T	
	16 А	4000	4000	6000	6000	3500	6000	T	3500	6000	T	T	4000	T	T	T	
	20 А	3000	3000	5000	5000	3500	6000	T	3500	6000	T	T	4000	8000	T	T	
	25 А	3000	3000	4500	4500	2500	5500	8500	2500	5500	8500	T	3000	6000	T	T	
	32 А		2000	4000	4000	2500	5000	7000	2500	5000	7000	T	2000	5000	T	T	
	40 А		2000	3000	3000	2000	4500	6000	2000	4500	6000	T	2000	5000	T	T	
	50 А			3000	3000		3500	5000		3500	5500	T		4000	8000	T	
	63 А			3000	3000		3500	5000		3500	5000	6000		4000	8000	T	
	80 А				1500			4000			4000	5000			7000	T	
	100 А							3000			3000	4000			6500	T	
	125 А							1500			1500	2000			2000	7000	
LR <b>6000</b> DX <b>6000</b> – 6 кА DX <b>6000</b> – 10 кА DX-H <b>10000</b> – 25 кА Характеристика срабатывания B	1 – 4 А	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	6 А	6000	6000	10000	10000	T	T	T	T	T	T	T	6000	T	T	T	
	10 А	5000	5000	7500	7500	7000	T	T	7000	T	T	T	5000	T	T	T	
	13 А	4000	4000	6000	6000	7000	T	T	7000	T	T	T	4000	T	T	T	
	16 А	4000	4000	6000	6000	5500	9500	T	5500	9500	T	T	4000	T	T	T	
	20 А	3000	3000	5000	5000	5500	8500	10000	5500	8500	10000	T	3000	8000	T	T	
	25 А	3000	3000	4500	4500	4500	7000	8500	4500	7000	8500	T	3000	6000	T	T	
	32 А		2000	4000	4000	4500	5500	7000	4500	5500	7000	T	2000	5000	T	T	
	40 А		2000	3000	3000		5500	6000		5500	6000	T	2000	5000	T	T	
	50 А			3000	3000		4500	5500		4500	5500	10000		4000	8000	T	
DX-H <b>25000</b> – 50 кА Характеристика срабатывания C	10 А	30000	30000	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	16 А	20000	20000	35000	35000	20000	T	T	20000	T	T	T		40000	T	T	
	20 А	15000	15000	25000	25000	15000	22000	T	15000	22000	T	T		33000	T	T	
	25 А	12000	12000	20000	20000	12000	18000	T	12000	18000	T	T		28000	T	T	
	32 А		9000	15000	15000	9000	13000	T	9000	13000	T	T		20000	T	T	
	40 А		6000	10000	10000	6000	8000	20000	6000	8000	20000	25000		13000	T	T	
	50 А			5000	5000		4000	10000		4000	10000	20000		8000	20000	T	
63 А			5000	5000		4000	10000		4000	10000	15000		8000	20000	T		

T – полная селективность, вплоть до значения отключающей способности автоматического выключателя, расположенного ниже (согласно IEC 60947-2)

