

# Céliane™

розетки мультимедийные, телевизионные  
точки доступа Wi-Fi



673 80 (Алюминий)



673 96 (Норка)



673 88 (Кожа Классик)

Таблица выбора лицевых панелей (стр. 518-519)

Упак.	Кат. №	Розетка мультимедийная RJ45
10	673 96	<b>Розетка RJ 45 STP кат. 6 с этикеткой</b> Для подкл. телевизора, телефона, компьютера. Топология каб. сети – «звезда». На лиц. панели держатель этикеток для маркировки подкл. типа мультимедийного разъема
		<b>Точки доступа Wi-Fi</b> Для доступа к сети Ethernet компьютера с картой Wi-Fi без подкл. к розетке RJ 45. Уст. в дополнение к розетке RJ 45 для возм. подкл. к сети неск. пользователей без привязки к стационарн. раб. месту Подключение к коммуникац. сети через коннектор RJ 45 (с исп. кабеля не ниже 5 кат.) Рекомендуется уст. в 2-местной монтажной коробке Vatiibox глуб. 50 мм, в кабель-каналах или колоннах
1	673 64	<b>Точка доступа Wi-Fi 802.11 bg</b>
1	673 65	Питание 230 В~ Кат. № 673 64 - Белый Кат. № 673 65 - Титан
		<b>Розетки телевизионные</b>
10	673 80	<b>Розетка TV тип F</b> 0-2400 МГц С винтовыми зажимами
10	673 81	<b>Розетка TV (гнездо)</b> (0-2400 МГц)
10	673 82	<b>Розетка TV (штекер)</b> Топология каб. сети – «звезда» Затухание ≤ 1,5 дБ (0-2400 МГц)
10	673 86	<b>Розетка TV проходная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 14 дБ (0-2150 МГц)
	673 87	<b>Розетка TV оконечная</b> Топология каб. сети – «шлейф» Затухание ≤ 10 дБ (0-2150 МГц)



Таблица выбора рамок и суппортов (стр. 522-523)

Упак.	Кат. №	Розетки TV-FM
		Для кабельной сети, эфирного телевидения или линий амплитудно-модулированного приема MABLR (коллективный прием через спутниковую антенну без индивидуального демодулятора) TV: 5-68/120-862 МГц FM: 87,5-108 МГц Канал обр. сигнала на TV-коннектор
10	673 83	<b>Розетка TV-FM</b> Затухание ≤ 1,5 дБ
10	673 84	<b>Розетка TV-FM проходная</b> Рекомендуется исп. усилителя До 4 розеток на 1 линию Затухание при проходе 2 дБ Затухание при ответвлении 14 дБ
10	673 85	<b>Розетка TV-FM оконечная</b> Рекомендуется исп. усилителя Затухание 10 дБ
		<b>Розетки TV-FM-SAT</b>
		Для эфирного и спутникового телевидения с индивидуальным демодулятором. Для приема цифровых передач (спутниковых каналов) Оснащены безвинтовым зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV: 5-68/120-862 МГц, FM 87,5-108 МГц, SAT: 950-2 400 МГц Затухание ≤ 2 дБ
10	673 88	<b>Розетка TV-FM-SAT</b> 
10	673 89	<b>Розетка TV-FM-SAT 2 кабеля</b> Позволяет добавление спутниковой антенны в существующую установку без сумматора, за счет подкл. второго кабеля к розетке
		<b>УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений)</b>
		Класс 2/3. Устанавливается непосредственно вблизи защищаемого информационного или электронного оборудования и используется совместно с УЗИП, установленном в щитке (стр. 176). Подсоединяется к одной или нескольким силовым розеткам. Позволяет обеспечить защиту до 5 розеток (или 10, если в одной коробке установлены 2 розетки). Соответствует стандарту NF EN 61 643-11 Номинальный разрядный ток (In): 1,5 кА Максимальный разрядный ток (Imax): 6 кА Уровень напряжения защиты (Up): L-N: 1 кВ Напряжение при разомкнутой цепи (Uoc): 3 кВ Ус L-N: 255 ВА Индикация: - зеленый: нормальная работа УЗИП - красный: заменить сменный модуль
1	671 93	16 А - 250 В~ - 50/60 Гц
1	676 93	Сменный модуль для Кат. № 671 93