

# Valena™

система звуковой трансляции



770 070 + 770 069 + 770 152





774 167 + 774 168 + 774 352



770 065 + 774 452

Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 570-571)  
Монтаж на винтах или захватах

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для одной зоны
1	770 069	<b>Тюнер</b>  Источник питания 15 В= Выбор станций в ручном или автоматическом режиме Запоминание 10 радиостанций Встроенная антенна (регулируемая чувствительность приема) 2х-позиционное упр. Регулировка громкости Снабжен вспомогательным входом для подключения к МРЗ-плееру или Discman (розетка с гнездом 3,5 мм); шнур не поставляется Совместимость с нагрузкой 4/8 или 16 Ом Стерео- или моновыход. Лицевая панель серого цвета
1	770 070	<b>Источник питания тюнера с встроенной колонкой</b>  При использовании с тюнером Кат. № 770 069 может транслировать звук радиоприемника или устройства, передающего музыку Питание колонки: 1 Вт – 16 Ом Лицевая панель серого цвета
1	673 22	<b>Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке</b>  Питание: 230 В~ Выход: 15 В= – 3,5 Вт Для монтажа в коробку Plexo Кат. № 920 52
1	774 166	<b>Система звуковой трансляции для нескольких зон</b> <b>Вход источника с модульным блоком питания</b> Для подключения центрального источника музыкального контента (Hi-Fi, компьютера и т.п.) с помощью розетки с гнездом Ø 3,5 мм (шнур не поставляется) Вход источника обеспечивает питание локальных модулей управления Кат. № 774 167 для трансляции музыки в комнатах дома (по 1 локальному модулю управления на комнату) Поставляется с модульным источником питания 15 В – 60 Вт, размер: 4,5 модуля <div>              ● Слоновая кость              ○ Белый              ● Алюминий           </div> <b>Локальный модуль управления</b> С ЖК-экраном, исп. для выбора источника муз. композиций – центрального (Hi-Fi) или локального (например, МРЗ-плеера) – с помощью шнура с гнездом Ø 3,5 мм (не поставляется) Стереовыход: 2 x 1,5 Вт Регулировка громкости, баланса, тембра (высокий/низкий) и тембра низких частот Отображение времени Встроенная функция будильника(звуковой сигнал или музыка) Функция общего вызова со всех лок. модулей упр., при кот. возможен ответ вызывающего (микрофон встроен в изделие) Совместимость с нагрузкой 4–8 или 16 Ом
1	770 066	
1	770 067	
1	770 267	

Упак.	Кат. №	Система звуковой трансляции для нескольких зон (продолжение)
1	774 168	<b>Модуль расширения тюнера и внутренней связи</b> В сочетании с локальным модулем управления без необходимости дополнительного электромонтажа модуль расширения можно использовать для трансляции звука радиоприемника на одном блоке управления Поиск в автоматическом или ручном режиме Функция внутренней связи (вызов в одну комнату или в группу комнат, приоритет вызова над трансляцией музыки) Функция наблюдения за ребенком Упрощенный доступ к функциям локального модуля управления благодаря специальным выключателям <div>              ● Слоновая кость              ○ Белый              ● Алюминий           </div>
1	770 068	
1	770 268	
1	774 165	<b>Колонки</b> <b>Скрытый монтаж</b> Колонка для настенного монтажа Макс. параметры питания: 2 Вт – 16 Ом – 2" <div>              ● Слоновая кость              ○ Белый              ● Алюминий           </div>
1	770 065	
1	770 071	
1	673 27	<b>Монтаж в фальшпотолок</b>  Колонка типа «spot» Белый Глубина: 27 мм Диаметр отверстия: 65 мм Видимая глубина: 11 мм Питание: 2 Вт – 16 Ом – 2" Снабжена захватами для крепления Для прорезания отверстия используется продольная пила Ø 65 мм
1	673 30	
1	673 29	