



CE


Код для заказа

CJ4-12GM-E

Характеристики

- Комфортная серия
- 4 мм, монтаж заподлицо
- Настройку интервала переключений можно производить потенциометром в широком диапазоне

Свързване




Принадлежности

BF 12

EXG-12

Монтажное приспособление

Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип NPN	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	4 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 2,88 мм

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 35 В
Частота переключений	f	0 ... 100 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 20 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:1999
--------------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	2 м, Кабель в ПУР-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Материал корпуса	Нерж.сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP65