




Код для заказа

NBB1,5-8GM25-E3-10M

Подключение




Принадлежности

BF 8

EXG-08

Монтажное приспособление

Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	s_n 1,5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Гарантированный интервал переключений	0 ... 1,215 мм
Коэффициент восстановления	r_{Al} 0,45
Коэффициент восстановления	r_{Cu} 0,4
Коэффициент восстановления	r_{V2A} 0,85

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	10 ... 30 В
Частота переключений	f	0 ... 2000 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 2 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,5 мА обычно. 0,1 мкА при 25 °C
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый	

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	10 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,14 мм ²
Материал корпуса	Латунь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Дата публикации: 2009-05-28 16:04 Дата издания: 2009-05-28 044062_FUS.xml