




Код для заказа

NCN4-12GM50-WS-10M

Характеристики

- Комфортная серия
- 4 мм, монтаж не заподлицо


Подключение



Принадлежности

EXG-12
Монтажное приспособление
BF 12

Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	перем. ток - нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n 4 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	перем. ток
Гарантированный интервал переключений	0 ... 3,24 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	0,45
Коэффициент восстановления r_{Cu}	0,4
Коэффициент восстановления r_{V2A}	0,8

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	20 ... 253 В
Частота переключений	f	0 ... 25 Гц
Падение напряжения	U_d	≤ 5 В
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц)		0 ... 2000 мА
Рабочий ток	I_L	5 ... 200 мА
Остаточный ток	I_r	обычно. 0,7 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	10 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Дата публикации: 2009-12-16 11:12 Дата издания: 2009-12-16 186770_RUS.xml