




型号

NCB5-18GK40-N0


特性

- 标准系列
- 5 mm 齐平安装

电气接线



外形尺寸



技术参数

一般说明

开关点功能		NAMUR 常闭
额定检测距离	s_n	5 mm
安装		齐平
输出极性		NAMUR
可靠动作距离	s_a	0 ... 4.05 mm
衰减系数	r_{Al}	0.2
衰减系数	r_{Cu}	0.2
衰减系数	r_{V2A}	0.6

额定等级

工作电压	U_o	8.2 V (Ri 约 1k Ω)
开关频率	f	0 ... 400 Hz
迟滞	H	1 ... 10 典型值 5 %
反极性保护		是
短路保护		是
电流消耗		

未检测到金属板 ≥ 3 mA

检测到金属板 ≤ 1 mA

开关状态指示 全方位 LED 指示灯, 黄色

周围环境

环境温度	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K)
储存温度	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

机械特性

接线形式	2 m, PVC 电缆
导线截面积	0.75 mm ²
外壳材质	PBT
感应面	PBT
防护等级	IP67

总说明

用于危险区域	见操作说明书
种类	2G; 1D

符合标准

NAMUR	EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性	NE 21:2007
标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

认证和证书

FM 认证	
Control drawing	116-0165F
UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求

ATEX 2G

介绍

设备种类 2G

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

机械保护

用于危险区域的电气设备操作指南

用于含气体、蒸汽和薄雾的危险区域

94/9/EG

EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007

点燃保护“本质安全型”
使用受限于下列规定条件

CE 0102

Ex II 2G Ex ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2048 X

NCB5-18GK...-N0...

≤ 95 nF ; 参考 10 米长电缆

≤ 100 μH ; 参考 10 米长电缆

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

94/9/EG 指示 和 EC- 类型鉴定证书仅适用于在大气环境下的电气装置应用。在环境温度 > 60 °C 的使用已经经过热表面的权威测试，授权证书。

如果不是在大气环境下使用，必须考虑可允许的最小点燃能量的衰减度。

根据温度等级，温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

接近开关在低于 -20 °C 温度时使用，应选用防敲击的附加外壳装置。

ATEX 1D

介绍

设备种类 1D

指示符合

标准符合

CE 认证符号

Ex- 鉴定等级

EC- 类型 鉴定证书

适用型号

有效内部电容 Ci

有效内部阻抗 Li

综述

允许最高环境温度

安装与调试

维护

特殊条件

静电负荷

用于危险区域的电气设备操作指南

用于含易燃粉尘的危险区域

94/9/EG

IEC 61241-11:2002: 草案 ; prEN61241-0:2002

本质安全保护类型“ID”
使用受限于下列规定条件

CE 0102

Ex II 1D Ex iaD 20 T 108 °C (226.4 °F)

ZELM 03 ATEX 0128 X

NCB5-18GK...-N0...

≤ 95 nF ; 参考 10 米长电缆

≤ 100 μH ; 参考 10 米长电缆

必须根据技术参数表和本操作指南里所述的参数进行相应的设备操作。必须遵守 EC- 类型鉴定证书。特殊条件也必须遵循。

根据温度等级，温度范围已经在 EC 类型鉴定证书中给出。

使用或使用目标必须遵循相关的法律法规。

本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并保证本质安全。

相关的设备仪器必须满足防爆种类 ia IIB 或 ia D 规定的要求。由于疏忽和 / 或等电位结合系统的瞬时电流可能产生爆炸的危险，电源和信号电流的流电隔离就是更可取的。不带电气隔离的关联设备仅在满足 IEC 60079-14 的相关要求下使用。本质安全电流必须防止引起点燃的影响。

粘贴标签必须紧贴接近开关黏附！粘贴标签的表面必须清洁、光滑且无油污！黏附标签必须清楚易懂且不褪色，也要防化学腐蚀！

当在危险区域 20 和 21 或者 21 和 22 之间使用隔离栅接近开关不能暴露于由机械碰撞危险的场合而必须密封起来这样隔离栅的保护功能就不会减弱。适用的指示和标准必须严格遵守。

用于危险区域的仪器设备不能作任何改动。不允许作维修。

金属外壳部件上的静电负荷必须避免。可通过将这些部件相连接到同等电位来避免产生危险的静电负荷。

连接电缆必须符合 EN 50281-1-2 使用中不得随意玩弄。