


# Код для заказа

#### NJ40+U4+A


## Характеристики

- 4-проводные, постоянного тока
- Скрытый монтаж
- Импульсная длина 40 мм

## Подключение



## Размеры



#### Технические данные

Разрешение по нормам UL Разрешение CSA

Общие данные

оощие данные	
Функция переключающих элементов	Тип NPNдвухстороннего действия
Интервал переключений s <sub>n</sub>	40 мм
Монтаж	монтаж не заподлицо
Выходная полярность	пост. ток
Гарантированный интервал	0 32,4 мм
переключений s <sub>a</sub>	
Коэффициент восстановления r <sub>Al</sub>	0,5
Коэффициент восстановления r <sub>Cu</sub>	0,45
Коэффициент восстановления r <sub>V2A</sub>	0,8
Параметры	
Рабочее напряжение U <sub>B</sub>	10 60 B
Частота переключений f	0 100 Гц
Гистерезис Н	1 10 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности	ı да
подключения	
Защита от короткого замыкания	да
Падение напряжения U <sub>d</sub>	≤ 2,8 B
Рабочий ток I <sub>L</sub>	0 200 мА
Ток холостого хода $I_0$	≤ 10 mA
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый
Индикация переключения	светодиод, желтый
Соответствие стандартам	
Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
Окружающие условия	
Окружающая температура	-25 70 °C (-13 158 °F)
Механические данные	
Материал корпуса	ПБТ/металл
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP68
Лицензии и сертификаты	

cULus Listed, General Purpose

cCSAus Listed, General Purpose

www.pepperl-fuchs.com

Copyright Pepperl+Fuchs Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com